

【光量センサー付き】赤外線補助照明

型番 SEC-IRLED-xx

【特徴】

暗くなると自動点灯する赤外線補助灯です。

【使用方法】

DC12V（1A）電源アダプター（別売）を接続してご使用ください。

【仕様】

型番	SEC-IRLED-48	SEC-IRLED-2B	SEC-IRLED-6B
定格	DC12V/1A		
センサー	光量センサー自動点灯（検知照度約10LUX）		
赤外線波長	850nm		
到達距離目安	5～20m	10～30m	20～100m
防水	屋外使用可能（水没不可）		
使用環境	-20～50℃、10～80%		
大きさ	約 65φ*50mm	約 65φ* 60mm	約 85*115*75mm
重量	約 200g	約 180g、	約 400g

同梱品 DCアダプター無し。設置用ビス1式



電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

www.broadwatch.jp

<メール> support@broadwatch.jp

<電話> 050-3786-0010

（平日10～17時。話中の場合はコールバック対応です）



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7